
Steckerbaustein – BOT2.3

Bestellnummer: efm-ex-0804-12.5

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Steckertyp | SR Connector; top entry type; (JST) | |
| Erforderliches Gegenstück | SR Connector; Receptacle | |
| Polzahl | Stecker 1: 6-polig Stecker 2: 7-polig | |
| Elektrische Pins Top | 63 | |
| Elektrische Pins Bottom | 0 (Steckeranschluss siehe Steckertyp) | |
| Ausgeführte elektrische Pins | Stecker 6-polig | Stecker 8-polig |
| | S1 – G7+E12 | S1 – K11+K12 |
| | S2 – G11 | S2 – H11 |
| | S3 – G10+F12 | S3 – H10 |
| | S4 – G7+E12 | S4 – M12 |
| | S5 – F10 | S5 – H7 |
| | S6 – F11 | S6 – H6 |
| | | S7 – J5+J6 |
| Höchstnennstrom | 0,7A DC | |
| Höchstnennspannung | 50V DC | |
| Kontaktwiderstand | 20 mOhm max. | |
| Temperaturbereich | -25 °C - +85 °C | |
| Größe | 12,5x12,5x3mm ³ | |
| Kompatibilität | Match-X | |
| Kontaktierung | | |
| Top | Bottom: Land Grid (3µm NiAu) | |
| Bottom | Steckkontakt | |
| Material | Baustein: FR4 Stecker: Polyamid | |
